

MAXIFY GX1050

UN MAXIFY DE PERFORMANCES À DOMICILE

Cette imprimante 3-en-1 compacte offre une productivité de qualité professionnelle aux travailleurs à domicile et hybrides.



- **UN MAXIFY DE PERFORMANCES À DOMICILE**
Imprimez des documents professionnels à des vitesses élevées jusqu'à 15 ipm (noir et blanc) et 10 ipm (couleur)¹ ou numérisez directement vers des dossiers réseau et des e-mails pour un flux de production ininterrompu.
- **S'intègre à votre vie**
Placez l'imprimante dans de petits espaces ou contre les murs grâce à sa conception de fonctionnement total par l'avant pour un accès facile. Simple à utiliser avec son écran LCD inclinable de 2,7 pouces, son voyant d'état et son interface utilisateur intuitive.
- **Imprimez, numérisez et copiez sans interruption**
Impression recto verso automatique sans rechargements de papier fastidieux grâce à la cassette avant de 250 feuilles. Grâce à une cartouche de maintenance remplaçable par l'utilisateur, vous pouvez vous assurer que votre flux d'impression n'est jamais interrompu.
- **Bouteilles d'encre économiques**
Bouteilles rechargeables économiques qui rendent l'impression de gros volumes abordable. Imprimez jusqu'à 3000 pages à partir d'une seule bouteille d'encre noire ou jusqu'à 3000 pages à partir d'un jeu complet d'encres.²
- **Impressions de qualité professionnelle durables**
Profitez d'impressions de qualité professionnelle avec une excellente lisibilité et une excellente résistance à la décoloration, à l'eau, aux marqueurs et au transfert, produites rapidement et en gros volumes.
- **Simple et sécurisé**
Protégez vos données les plus importantes grâce à des paramètres de sécurité simples et faciles à utiliser, qui peuvent être facilement adaptés à votre environnement.



Replaceable ink maintenance cartridge



Integrated Ink Tanks



Fast Printing



High Page Yield



6.7cm / 2.7" Touch



Connectivity

GAMME DE PRODUITS



MAXIFY GX1050



MAXIFY GX2050



MAXIFY GX3050

MAXIFY GX1050

MAXIFY GX2050

MAXIFY GX3050

MAXIFY GX4050

Live for the story_

¹La vitesse d'impression d'un document A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test catégorie bureautique ISO/IEC 24734.

²Le rendement de page est la valeur estimée en fonction de la méthode de tests individuels Canon selon le tableau ISO/IEC 24712 et la simulation d'impression continue avec le remplacement après la configuration initiale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAXIFY GX1050

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Wi-Fi, Ethernet, impression, copie, scan et Cloud

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 × 1200 ppp^[1]

Marges d'impression (min.)

Haut : 5 mm, bas : 5 mm, droite : 5 mm, gauche : 5 mm

Technologie d'impression

2 têtes d'impression
Imprimante à réservoirs d'encre rechargeables
Environ 15 ipm^[2]

Vitesse d'impression en monochrome

Environ 10 ipm^[2]

Vitesse d'impression en couleur

Monochrome : 9 s [prêt/recto]^[2]
Couleur : 11 s [prêt/recto]^[2]

Temps de sortie de la première page (env.)

A4, lettre - Papier ordinaire (cassette uniquement)

Impression recto verso

RENDEMENTS DES CONSUMMABLES ET D'ENCRE

Bouteilles d'encre standard

GI-55 BK
GI-55 C
GI-55 M
GI-55 Y

Cartouche de maintenance

MC-G05 (remplaçable par l'utilisateur)

Rendement par bouteille (papier ordinaire)

Impression de documents A4 couleur^[3]
Noir : 3000 pages (mode économique : 4500 pages)^[4]
Couleur : 3000 pages (mode économique : 4500 pages)^[4]

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire (64 g/m² à 105 g/m²),
Canon Red Label Superior (WOP111)
Papier Canon Océ Office Colour (SAT213)
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)
Papier Photo Pro Lustré (LU-101)
Papier Photo Satiné (SG-201)
Papier Photo Glacé Standard (GP-501)
Papier Photo Mat (MP-101).
Transferts thermocollants pour tissu clair (LF-101)
Cassette : 250 feuilles max. (papier ordinaire)

Capacité papier maximale en entrée

Formats de papier

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap,
Executive, enveloppe #10, enveloppe DL,
enveloppe C5, enveloppe Monarch, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm,
Format personnalisé
(largeur : 89 mm à 216 mm, longueur : 127 mm à 355,6 mm)

Grammages papier

Papier ordinaire : 64 g/m² à 105 g/m², ou papiers
d'origine Canon pris en charge
Papier Canon : grammage du papier max. environ
265 g/m²
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner couleur à plat avec capteur CIS (vitre)
1200 × 2400 ppp^[5]

Résolution (optique) du scanner

Couleur : 3,5 ms/ligne (300 ppp)^[6]
Niveaux de gris : 1,5 ms/ligne (300 ppp)^[6]

Vitesse de numérisation linéaire

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

Profondeur de numérisation (entrée / sortie)

Plateau : A4/Lettre (216 × 297 mm)

Taille de document max.

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT (couleur) : 17 s^[7]
sESAT (couleur) : 9,1 ipm^[7]

Qualité de copie

3 positions (haute, normale, économique)

Réglage de l'intensité

9 positions, intensité automatique (copie AE)

Copies multiples

99 copies (max.)

Fonctions de copie

Copie de document, copie recto verso, copie 2-sur-1
et 4-sur-1, copie avec effacement du cadre (copie
à plat uniquement), copie de pièces d'identité

Zoom de copie

25 à 400 %
Copie ajustée à la page
A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5

GÉNÉRAL

Écran

Écran LCD 2,7" / 6,7 cm (écran tactile, couleur)

Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais, anglais
(mm et po), français, allemand, italien, espagnol,
portugais, danois, néerlandais, norvégien, suédois,
finnois, grec, polonais, tchèque, russe, hongrois,
slovène, turc, chinois simplifié, chinois traditionnel,
coréen, indonésien, slovaque, estonien, letton,
lituanien, ukrainien, roumain, bulgare, croate, thaï,
vietnamien

Interface standard

USB haute vitesse (port B)
Ethernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[8]
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*
WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*
* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz, 5 GHz
Prise en charge des versions SMB : SMB 3.0.0, SMB
3.0.2 et SMB 3.1.1
Prise en charge de la version TLS : 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Applications mobiles (iOS®/ANDROID™)

Application Canon PRINT^[9]
Application Easy-PhotoPrint Editor^[10]
Application Creative Park^[20]
Logiciel Easy-PhotoPrint Editor^[10]
Cloud Link^[16]
Plug-in Canon Print Service (Android)^[11]
Apple AirPrint^[12]
Connexion directe sans fil^[13]
Mopria (Android)^[14]
PosterArtist Web
Easy Layout Editor
Amazon Alexa™^[15]
Google Assistant™^[15]
Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,
Windows 7 SP1
Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un
ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure
est préinstallée.
Pilote et outil IJ Printer Assistant uniquement :
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019,
Windows Server 2022

Caractéristiques de l'imprimante

Smart Assistant et prise en charge de l'automatisation Compatibilité des systèmes d'exploitation

Affichage : XGA 1024 × 768 ou supérieur

Mac : macOS 10.15.7 à macOS 11, macOS 12,
macOS 13>

Chrome OS

Systèmes d'exploitation pour mobiles : iOS®, iPadOS,
Android™^[14]

Windows : 1,5 Go ou plus
Remarque : pour l'installation des logiciels fournis.
La quantité nécessaire d'espace disque dur requis.
Pilote d'impression (télécharger)
Outil IJ Printer Assistant (télécharger)
Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

Configuration minimale requis

Logiciels inclus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

Env. 7 kg

Avec les bacs rétractés :

Env. 374 x 380 x 186

Dimensions (L x P x H)

Env. 374 x 510 x 187

Avec les bacs dépliés :

Env. 46,5 dB(A)^[17]

Niveaux sonores

5 à 35 °C

Température de fonctionnement

10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Humidité de fonctionnement

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Alimentation

Jusqu'à 27.000 pages

Volume d'impression

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAXIFY GX1050

Consommation

Hors tension : env. 0,1 W
Veille (connexion USB au PC) : env. 0,8 W
Mode veille (tous les ports connectés) : env. 1,4 W
Délai de passage en mode de veille : 5 min 1 s
Copie : env. 21 W^[18]

*Le temps d'attente pour le passage en mode veille ne peut pas être modifié (Loi26)
0,14 kWh^[19]

Consommation typique d'électricité

Notes de bas de page :

- [1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité de 1/600 pouce au minimum.
- [2] La vitesse d'impression A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.
- [3] Le rendement de page est la valeur estimée en fonction de la méthode de tests individuels Canon selon le tableau ISO/IEC 24712 et la simulation d'impression continue avec le remplacement après la configuration initiale.
- [4] Le mode économique réduit la consommation d'encre en diminuant la densité, ce qui permet d'imprimer jusqu'à 50 % de pages en plus que le mode d'impression standard
- [5] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.
- [6] Vitesse maximale en USB Hi-Speed sur PC Windows. Durée de transfert des données non comprise.
- [7] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.
La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- [8] L'impression Wi-Fi nécessite un réseau disposant d'une connectivité sans fil 802.11 b/g/n/a ou ac fonctionnant à 2,4 GHz. Les performances sans fil peuvent varier en fonction du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.
- [9] Nécessite une connexion Internet et l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec l'iPad, l'iPhone 3GS (ou version ultérieure) et l'iPod Touch 3e génération ou les appareils exécutant iOS 7.0 (ou version ultérieure), ainsi que les appareils Android 2.3.3 (ou version ultérieure). Votre appareil doit être connecté au même réseau que votre imprimante à l'aide de la connectivité sans fil 802.11 b/g/n/a. Nécessite un compte de réseau social compatible et est soumis aux Conditions de service de ces comptes de réseaux sociaux. Il est possible que des exceptions existent.
- [10] Le logiciel Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 et Mac OS X El Capitan v10.10.5. Configuration minimale requise pour Windows et macOS/Mac OS X : 2 Go de RAM et un écran affichant une résolution de 1024 x 768.
L'application mobile Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et l'application Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec l'iPad Air2 (2e génération), l'iPad Mini 4 et l'iPhone 6S ou les appareils exécutant iOS 10 (ou version ultérieure), ainsi que les appareils Android 5.x (ou version ultérieure). Il est possible que des exceptions existent. Les formats de fichiers suivants sont pris en charge : JPEG, PNG, HEIF (appareils exécutant iOS 11 et mac OS v10.13 ou version ultérieure), données d'enregistrement DLP, données d'exportation Poster Artist, données d'exportation EasyPhoto+, données d'exportation Easy-PhotoPrint Editor.
- [11] Canon Print Service est un plug-in d'impression pour smartphones et tablettes Android, qui permet d'imprimer à partir d'appareils Android v4.4 à v5.0 sur de nombreuses imprimantes Canon par le biais d'un réseau Wi-Fi. Le plug-in ne fonctionne pas en tant qu'application autonome. Disponible gratuitement sur Google Play.
- [12] La fonctionnalité AirPrint nécessite un iPad, un iPhone ou un iPod Touch compatible exécutant iOS 7.0 (ou une version ultérieure), ainsi qu'une imprimante compatible avec AirPrint et connectée au même réseau que l'appareil iOS. Une imprimante connectée au port USB de votre Mac, PC, borne AirPort ou Time Capsule n'est pas prise en charge.
- [13] La configuration sans fil nécessite un smartphone ou une tablette (avec l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY installée) connecté au réseau sans fil actif de votre choix.
- [14] Nécessite un appareil mobile Android disposant du système d'exploitation Android 4.4 (ou version ultérieure) sur lequel le service d'impression Mopria a été préchargé et une imprimante PIXMA compatible, tous deux connectés au même réseau sans fil. Mopria est également disponible sur les appareils mobiles Android 4.4. Pour l'obtenir, téléchargez le service d'impression Mopria sur Google Play.
- [15] Nécessite un compte Smart Assistant actif connecté et l'application incluse activée ; l'appareil (smartphone ou tablette) et l'imprimante connectés avec l'autorisation du Centre d'impression Cloud jet d'encre de Canon ; et les actions, compétences ou applets requises disponibles/activées sur l'imprimante compatible. Les commandes vocales ne peuvent pas être affichées sous forme de texte sur les smartphones ou tablettes Amazon équipés d'écrans. Le français, l'allemand et l'anglais sont les seules langues prises en charge.

- [14] Certaines fonctions peuvent être indisponibles avec ces systèmes d'exploitation. Reportez-vous au manuel ou au site Web pour plus d'informations.
- [17] Papier ordinaire (A4, N/B). Niveaux sonores mesurés selon la norme ISO7779.
- [18] Copie : lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les réglages par défaut.
- [19] Valeur de consommation électrique typique (TEC) : la valeur TEC a été calculée en supposant que l'unité sera constamment en mode de fonctionnement, en mode veille et en mode de mise hors tension pendant 5 jours, et qu'elle sera soit en mode veille ou hors tension pendant les 2 jours restants au cours de la même semaine. La consommation typique d'électricité de ce produit est calculée par Canon sur sa propre initiative à l'aide de la procédure de mesure de la TEC réglementée par le programme international ENERGY STAR.
- [20] Nécessite une connexion Internet et l'application Creative Park, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec iOS 12.0 ou version ultérieure/Android OS 5.0 ou version ultérieure. Vous devez posséder un Canon ID ainsi qu'une imprimante Canon jet d'encre pour pouvoir utiliser cette application.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

UN MAXIFY DE PERFORMANCES À DOMICILE

MAXIFY GX1050

Cette imprimante 3-en-1 compacte offre une productivité de qualité professionnelle aux travailleurs à domicile et hybrides.

Date de commercialisation : octobre 2023



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
MAXIFY GX1050	6169C006AA	4549292219616

CODES PRODUITS POUR LES CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Taille standard		
GI-55BK	6292C001AA	4549292222401
GI-55C	6289C001AA	4549292222371
GI-55M	6290C001AA	4549292222388
GI-55Y	6291C001AA	4549292222395
Cartouche d'entretien		
MC-G05	6176C001AA	4549292220339

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
MAXIFY GX1050	6169C006AA	Individuel	1	543,5	469,0	278,0	11,8	7,0
		Palette (haut)	16	1095	946	1116,5	189,9	112,0
		Palette (bas)	16	1095	946	1116,5	189,9	112,0

Contenu de la boîte

- MAXIFY GX1050
- 4 bouteilles d'encre à haut rendement (1x Noir et 1x Cyan, Magenta et Jaune)
- Cordon d'alimentation
- Manuels et autres documents

Canon

Live for the story_