

MAXIFY GX1050

LA STESSA PRODUTTIVITÀ DELL'UFFICIO, LAVORANDO DA CASA

Questa stampante 3 in 1 compatta offre una produttività di livello professionale anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida.



- **La stessa produttività dell'ufficio, lavorando da casa**
Permette di stampare documenti business alla velocità di ben 15 ipm (in bianco e nero) e 10 ipm (a colori)¹, oltre che di inviare l'output della scansione direttamente alle cartelle di rete e alla posta elettronica, garantendo flussi di lavoro ininterrotti.
- **Su misura per il tuo stile di vita**
Grazie al design con funzionamento frontale, che semplifica l'accesso, la stampante può essere posizionata anche negli spazi più ristretti o contro le pareti. Facile da usare grazie allo schermo LCD inclinabile da 2,7 pollici, alla spia di stato e all'interfaccia utente intuitiva.
- **Stampa, scansione e copia senza interruzioni**
Grazie al cassetto anteriore da 250 fogli, esegue la stampa fronte/retro in automatico, evitando il fastidio di ricaricare la carta. Con una cartuccia di manutenzione sostituibile dall'utente, è possibile evitare qualunque interruzione del flusso di lavoro di stampa.
- **Flaconi d'inchiostro a costi contenuti**
Gli economici flaconi ricaricabili consentono di tagliare i costi dei volumi di stampa elevati. Puoi stampare fino a 3.000 pagine con un singolo flacone di inchiostro nero e fino a 3.000 pagine con un set di inchiostri completo.²
- **Durevoli stampe di qualità professionale**
Stampe di qualità professionale, con livelli eccellenti di leggibilità e resistenza a sbiadimento, acqua, evidenziatori e trasferimento, realizzate velocemente anche in grandi volumi.
- **Semplice e sicura**
Proteggi i tuoi dati più importanti, con impostazioni di sicurezza intuitive e facili da individuare, che possono essere agevolmente adattate al tuo ambiente.



Replaceable ink maintenance cartridge



Integrated Ink Tanks



Fast Printing



High Page Yield



6.7cm / 2.7" Touch



Connectivity

GAMMA DI PRODOTTI



MAXIFY GX1050

MAXIFY GX1050

MAXIFY GX2050

MAXIFY GX3050

MAXIFY GX4050



MAXIFY GX2050



MAXIFY GX3050

Canon

Live for the story_

¹ La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

² La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.

SPECIFICHE TECNICHE

MAXIFY GX1050

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Wi-Fi, Ethernet, stampa, copia, scansione e cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 1200 dpi^[1]

Margini di stampa (min.)

Superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, destro: 5 mm, sinistro: 5 mm

Tecnologia di stampa

2 testine di stampa
Serbatoi d'inchiostro ricaricabili
Circa 15 ipm^[2]

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 10 ipm^[2]

Velocità di stampa a colori

Tempo di uscita della prima pagina (circa)

Bianco e nero: 9 sec (pronta/solo fronte)^[2]

Colori: 11 sec (pronta/solo fronte)^[2]

Stampa fronte/retro

A4, letter - carta comune (solo cassetto)

MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

Serbatoi d'inchiostro standard

GI-55 BK

GI-55 C

GI-55 M

GI-55 Y

Vaschetta di manutenzione

MC-G05 (sostituibile dall'utente)

Resa flacone (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4^[3]

Nero: 3.000 pagine (modalità risparmio 4.500 pagine)^[4]

A colori: 3.000 pagine (modalità risparmio: 4.500 pagine)^[4]

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune (da 64 g/m² a 105 g/m²)

Canon Red Label Superior (WOP111)

Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)

Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)

Carta fotografica Pro Luster (LU-101)

Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)

Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)

Carta fotografica Matte (MP-101)

Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)

Cassetto: fino a 250 fogli (carta comune)

Capacità massima carta in ingresso

Formati carta

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap,

Executive, Busta n. 10, Busta DL, Busta C5, Busta

Monarch, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",

Formato personalizzato

(larghezza: da 89 mm a 216 mm; lunghezza: da

127 mm a 355,6 mm)

Grammatura carta

Carta comune: da 64 g/m² a 105 g/m² o carta

originale Canon supportata

Carta Canon: peso carta max. circa 265 g/m²

(Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201))

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner piano a colori Contact Image Sensor (CIS)

(piano di lettura)

1200 x 2400 dpi^[5]

Risoluzione scanner (ottica)

Velocità di scansione lineare

A colori: 3,5 ms/riga (300 dpi)^[6]

Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300 dpi)^[6]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit

Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento

Piano: A4/Letter (216 x 297 mm)

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT (a colori): velocità al secondo 17^[7]

sESAT (a colori): ipm 9,1^[7]

Qualità di copia

3 posizioni (alta qualità, standard, economy)

Regolazione dell'intensità

9 posizioni, Esposizione automatica (copia AE)

Copie multiple

99 copie (max.)

Funzioni di copia

Copia di documenti, copia fronte-retro, copia 2 in 1

e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice (solo

flatbed), copia ID

Da 25 a 400%

Copia senza bordi

Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

GENERALE

Display

Lingue

LCD da 2,7"/6,7 cm (touch screen a colori)

33 Lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, greco, polacco, ceco, russo, ungherese, sloveno, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, croato, vietnamita

Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[8]

Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK

(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*

WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz/5 GHz

Versione supporto SMB: SMB3.0.0, SMB3.0.2 e SMB3.1.1

Supporto versione TLS: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

App Canon PRINT^[9]

App Easy-PhotoPrint Editor^[10]

Creative Park app^[20]

App per smartphone/tablet (iOS®/ ANDROID™)

Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor^[10]

Cloud Link^[10]

Plug-in Canon Print Service (Android)^[11]

Apple AirPrint^[12]

Wireless Direct^[13]

Mopria (Android)^[14]

PosterArtist Web

Easy Layout Editor

Amazon Alexa™^[15]

Google Assistant™^[15]

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,

Windows 7 SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC

con Windows 7 o versione successiva preinstallata.

Solo driver e IJ Printer Assistant Tool:

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,

Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows

Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

MAXIFY GX1050

Consumo energetico

Spenta: circa 0,1 W
Standby (connessione USB al PC): circa 0,8 W
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W
Tempo per entrare in modalità standby: 5 minuti e 1 secondo
Copia: circa 21 W^[18]

*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26)
0,14 kWh^[19]

Consumo tipico di elettricità (TEC)

- ^[14] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- ^[17] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- ^[18] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- ^[19] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- ^[20] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.

Note a piè pagina:

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/600 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- ^[3] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- ^[4] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più.
- ^[5] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- ^[6] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- ^[7] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- ^[8] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11 b/g/n o ac, che operi a 2.4 GHz 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- ^[9] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- ^[10] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e macOS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- ^[11] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- ^[12] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- ^[13] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- ^[14] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- ^[15] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

LA STESSA PRODUTTIVITÀ DELL'UFFICIO, LAVORANDO DA CASA

MAXIFY GX1050

Questa stampante 3 in 1 compatta offre una produttività di livello professionale anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida.

Data inizio vendita: ottobre 2023



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
MAXIFY GX1050	6169C006AA	4549292219616

CODICI PRODOTTO PER I PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Formato standard		
GI-55BK	6292C001AA	4549292222401
GI-55C	6289C001AA	4549292222371
GI-55M	6290C001AA	4549292222388
GI-55Y	6291C001AA	4549292222395
Vaschetta di manutenzione		
MC-G05	6176C001AA	4549292220339

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
MAXIFY GX1050	6169C006AA	Individuale	1	543,5	469,0	278,0	11,8	7,0
		Pallet (superiore)	16	1095	946	1116,5	189,9	112,0
		Pallet (inferiore)	16	1095	946	1116,5	189,9	112,0

Contenuto della confezione

- MAXIFY GX1050
- 4 flaconi d'inchiostro ad alto rendimento (1 nero e 1 set C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_